## **ABSOLUT BASICA (WD M LED)**

wand- und deckenleuchte / wall and ceiling lamp



**DEUTSCH** 

ENGLISH

congratulations for your ABSOLUT BA-



herzlichen glückwunsch zu ihrer ABSOLUT WD M LED.



für den elektrischen anschluss ziehen sie bitte einen fachmann zu rate.

for the electrical connection, please consult a specialist.

### benötigtes werkzeug:

bohrmaschine, bohrer ø 6 mm, lüsterklemmenschraubenzieher, kreuzschlitzschraubenzieher pz2, stift, ggfs. abisolierzange. für die leuchte empfehlen wir den busch jäger LED dimmer 6523U.


entfernen sie bitte die seitlichen abdeckungen ihrer leuchte.

#### required tools:

SICA WD M LED lamp.

drill, drill ø 6 mm, insulating screw joint screwdriver, phillips head screwdriver pz2, pin, if necessary wireend stripper. we recommend following dimmer: busch jäger LED dimmer 6523U.


remove the covering on the sides of your lights.



setzten sie nun den jeweiligen leuchtenköpfe mit der magnetaufnahme auf die kugel des jeweiligen gehäuses.

positionieren sie nun ihre leuchte und zeichnen sie die bohrpunkte ein. bohren sie die löcher (ø 6 mm) stecken sie die dübel in die bohrlöcher. put the lamp heads with its magnet inlet onto the sphere of its corresponding case.

now position your lights and draw in the drilling points. drill the holes (ø 6 mm) put the dowels in the drilled holes.



3

schalten sie die hausanschlussleitung stromlos. schalten sie ggfs. die sicherung aus. verbinden sie phase und nullleiter des hausanschlusses mit dem 230 V anschluss des oder der trafos (schwarze leitung). verbinden sie anschließend die erdleitung des hausanschlusses mit hilfe einer lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung der leuchte.

turn off your house connecting lines. if necessary, switch off the fuse. connect the phase and neutral conductor of the house connecting lines with the 230 V connection of the transformer (black wire). connect the earth lead of the house connection using a strip connector with the yellow-green wires of the lights.



ABSOLUT

RADIUS







danke, dass sie sich für uns entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.radius-design.com www.absolut-lighting.com thank you for choosing us. you can find more products at:

www.radius-design.com www.absolut-lighting.com

# **ABSOLUT BASICA (WD M LED)**

wand- und deckenleuchte / wall and ceiling lamp



DEUTSCH





schrauben sie nun ihre leuchte mit einem schraubenzieher fest und drücken sie die abdeckflächen wieder in das profil. schalten sie die hausanschlussleitung nun wieder an.

#### **BEDIENUNGSHINWEISE**

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von 230 V. nur über den LED treiber (trafo) verbinden! wenn sie eine beschädigung an den zuleitungen oder am trafo bemerken, trennen sie die leuchte sofort vom stromnetz!

## **PFLEGEHINWEISE**

reinigen sie ihre leuchte absolut mit einem trockenentuch. die edelstahlronde im leuchtenkopf sollte auf keinen fall mit bloßen fingern berührt werden da ansonsten sichtbare spuren zurückbleiben können. reassemble the parts of the lamp. now screw your lights tight with a screwdriver and push the covering surface back into the profile. please reconnect the house line.

#### **OPERATION INSTRUCTIONS**

the light is designed for a main voltage of 230 V. please just connect the lamp via its transformer! if you notice any damage on the leads or the transformer, disconnect the light immediately from the main supply.

#### **CARE INSTRUCTIONS**

clean your light with a dry cloth. the stainless steel parts of the lamp head should not be touched bare handed, as otherwise visible traces will occur.









