

Datenblatt
4033701

Aufbauleuchte Square 260mm silber Sensor


Unsere 18 W **Square** ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit. Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch Ihre hohe Schaltfestigkeit in Treppenhäusern eingesetzt. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Square auch sehr gut als Projektleuchte geeignet. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie auf die Funktion und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Leuchte.



Dimmbar: nein

2.100 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
18,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
110°	Abstrahlwinkel
silber	Ausführung
IP20	Schutzklasse
-10° - 40°C	Einsatztemperatur
0.95	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
80 mA	Nennstrom
18 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0.5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0.5 s	Zündzeit
Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L80B10	Messverfahren Lebensdauer
0.8	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



SIGOR
4033701

A	
B	
C	
D	
E	←
F	
G	

18
kWh/1000h

2019/2015



4033701

Aufbauleuchte Square 260mm silber Sensor



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4033701_manual.pdf

Stand: 18.12.2023

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

