





## HALOSCAN ST MP 92714 B

23111 9210 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 23111 9210 B  
**WEISS** 23111 9210 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 70
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	55
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	min.1
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E

### Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Risikogruppe	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -Technik (Lichtquelle)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -Technik (Leuchte)	889lm // 10W // 90lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Zubehör









HALOSCAN HONEYCOMB  
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

# HALOSCAN ST MP 92714 B

23111 9210 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [23111\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)










## DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

# HALOSCAN ST MP 92714 B

23111 9210 B

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	#
 <p><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p>	1->2 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p>	1->2 / 1->2 <input type="checkbox"/>

# HALOSCAN ST MP 92714 B

23111 9210 B



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->3(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


3->4 / 2->4



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2



**21012 0021**











LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2




# HALOSCAN ST MP 92714 B

23111 9210 B

	<b>21012 0035</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1->3 / 1->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 004W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1->4(4) / 1->3(3)	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 005W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1->3 / 1->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0268</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 / 2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0278</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0288</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0298</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->2 / 1->2 / 1->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0308</b>	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0318</b>	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21032 0295</b>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1->2	<input type="checkbox"/>

# HALOSCAN ST MP 92714 B

23111 9210 B




**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2




## Licht veredelndes Zubehör



**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B



Notes: